

Smart-telecaster® Zao ウェアラブル v2 リリースのご案内

1 バージョンアップ情報

■プロダクト・バージョン

- ・プロダクト : Smart-telecaster Zao ウェアラブル v2
- ・バージョン : Version 2.1.13 → **Version 2.1.22**

■バージョンの確認方法

本ご案内は、**Zao ウェアラブル v2** をご使用のお客様が対応となります。

対象機種かどうかは、以下の手順で表示されるバージョン番号でご確認いただけます。

- 1) 画面に「CAM STANDBY」と表示されている状態で、左下の歯車アイコンを1秒長押しします。
- 2) 設定画面が表示されたら、右上に表示されている「Ver 2.1.**」をご確認ください。
- 3) 「Ver」の直後が「2.」と表示されている機体が本ご案内の対象となります。

2 アップデート内容

■機能改善

- ・配信安定性の向上を図りました。
(RASCOW2 ライブラリをマージ[red Lib: 6.8.0.0、RASCOW2: 1.0.1.28])
- ・自動ナイトモード機能の追加を行いました。

※アップデート後は自動ナイトモードが有効となり、ボタンでの切り替えが無効になっています。
従来どおりナイトモードをボタンで切替えたい場合は、次ページの手順 10)を参考に、設定画面から「自動ナイトモード」を無効に設定してください。

- ・配信中に圏外が10分以上続いた後で圏内に戻り通信が復帰した際に、配信を終了していたのを終了せずに自動的に再配信するように変更しました。
- ・不要なログの削除と調整を行いました。

■不具合修正

- ・圏外⇄圏内を繰り返した際、配信終了しCAM STANDBYになる場合がある問題を修正しました。
- ・マイク音量が1の時、本体/ヘッドセット切り替わり時に反映されない問題を修正しました。

3 アップデート手順

以下の出順で操作を行って頂くことで最新のファームウェアにアップデートされます。

- 1) バッテリーを満充電にするか、USB で充電を行ったままにしたうえで電源をオンにします。
- 2) 本体をインターネットに接続できている状態にします。
 - ※LTE の電波環境が悪いとダウンロードに時間が掛かったり、失敗する恐れがありますので、できるだけ電波環境の良い場所で行ってください。
 - ※**閉域網**でお使いの場合は、センドバックによる対応が必要となります。
(詳細についてはお問合せください)
- 3) 画面に「CAM STANDBY」と表示されている状態で、左下の歯車アイコンを1秒長押しします。
- 4) 設定画面が表示されたら、上にスクロールし表示される「アップデート」項目をタップします。
- 5) 「アップデートをおこないますか?」と表示されたら「はい」をタップします。
- ◀ 6) 「こちらにアップデートをおこないます。」と表示されたら「はい」をタップします。
- 7) 自動的に、プログラムのダウンロード → 再起動 → プログラムの書き込み が行われます。
- 8) アップデートが完了すると、再び「CAM STANDBY」と表示されます。
- 9) 「**■バージョンの確認方法**」を参考に、最新のバージョンになっているかご確認ください。
- 10) アップデート後は、自動ナイトモードが「有効」になっています。
これまで通り、ナイトモードをボタン操作で行いたい場合は、設定画面の「自動ナイトモード」項目をタップし、自動ナイトモードを「無効」にしてください。

アップデート方法の詳細については「**Smart-telecaster Zao ウェアラブル v2 ユーザーズガイド**」のアップデート章をご覧ください。ユーザーズガイドは以下のサイトからダウンロード可能です。
<https://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster/>

以上。

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター

URL: https://www.soliton.co.jp/support/contact/form_stc.php